

Radio de trabajo inalámbrico

MR006G

NUEVO



- Diseño de lujo; Diseño robusto con impresión de alto grado.
- Equipado con ecualizador para 7 modos de sonido seleccionables.
- El modo de sonido se puede seleccionar para adaptarse al género musical.
- Potencia de salida de 2,4 A para una carga más rápida del dispositivo móvil

Rango de banda de frecuencia	FM / AM: 87.5-108MHz/522-1,710kHz
Tamaño de altavoz	Lados: Ø 63.5mmx2 / Fondo: Ø101.6mm
Salida máxima	40Vmax: 5W x2 + 25W / 18V: 5W x2 + 25W 12V: 2W x2 + 10W
Bluetooth	5.0
Perfil	A2DP / SCMS-T / AVRCP
Codigo compatible	SBC / SBC
Rango máx. de transmisión:	10m(33ft)
Dimensiones (LxAxA)	285 x 172 x 305mm (11-1/4 x 6-3/4 x 12")
Peso neto	5.6 - 6.4 kg (12.3 - 14.1 lbs.)

● AC Adaptado

No incluye cargador ni batería.

40V

18V

12V_{MAX}



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx