



Makita México S.A de C.V.

Llave de impacto inalámbrica

DTW1002RFJ / RTJ / XVZ / Z

12.7 mm (1/2")

1,000N.m

DTW1002RFJ
DTW1002RTJ
2
CONTIENE
BATERIAS



La llave de impacto más poderosa.

- Compacto y ligero diseño gracias a su motor sin carbones.
- 3 estaciones eléctricas de impacto reduce fallas en el ajuste.
- Armadura firmemente adherida por 4 pernos.
- Modelo DTW1002XVZ con protección contra carga electroestática, ideal para utilizar en campos eólicos.

Capacidad	Tornillo estándar: M12-M30 (1/2"-1-1/4") Tornillo alta resistencia: M10-M24 (3/8"-1")
Impactos por minuto	0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800
Velocidad sin carga	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900 rpm
Torque máximo	1,000N.m (740 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")
Peso neto	3.3-3.6 kg (3.3 lbs)

- Clip para cinturón
 - DTW1002RFJ: cargador DC18RC, batería BL1850 5.0 Ah. (2x)
 - DTW1002RTJ: cargador DC18RC, batería BL1830 3.0 Ah. (2x)
- El modelo DTW1002Z y DTW1002XVZ no incluye cargador ni batería
Ningún modelo incluye dado



18V **BL**
MOTOR

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx